

## Caja c/2 pulsadores START - STOP 1NA + 1NC ø22mm - TL5910



CÓDIGO: TL5910

MARCA: Schneider Electric

**DESCRIPCIÓN:** Caja de policarbonato para control de marcha y pare (START - STOP) con 2 pulsadores rasantes marcados. Gama: Harmony XALD. Nombre del dispositivo: XALD. Aplicación: función START - STOP. Perfil del operador: 2 pulsadores empotrados, verde con la leyenda START (arranque) 1NA, rojo con la leyenda STOP (pare) 1NC. Operación de contacto: ruptura lenta. Entradas de cables: 2 perforaciones pre-cortadas con capacidad de sujeción de 14mm; 2 perforaciones pre-cortadas para prensaestopas PG13. Material de contactos: aleación de plata (Ag / Ni). Corriente térmica convencional al aire libre [I<sub>th</sub>]: 10A de acuerdo con EN / IEC 60947-5-1. Corriente operativa nominal [I<sub>e</sub>]: 3A en 240V; 1,2A en 600V según AC-15, A600 de acuerdo con EN / IEC 60947-5-1. Grados de protección: IP66 de acuerdo con IEC 60529 / IK03 de acuerdo con EN 50102. Color de la base: gris claro RAL 7035. Color de la cubierta: gris oscuro RAL 7016. De acuerdo a normas: EN / IEC 60947-5-5, EN / IEC 60947-5-4, EN / IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-5-1, JIS C8201-5-1, JIS C8201-1.

CARACTERÍSTICAS:

Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final.  
Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final